varkaus

# PROTECTOR DE TENSIÓN DIGITAL ENCHUFABLE

## 10A

2200W máx. / 220V AC / 50 Hz

Protege tus equipos eléctricos contra variaciones de tensión. Detecta niveles de voltaje fuera del rango seguro y desconecta automáticamente la alimentación. Posee un diseño enchufable de fácil instalación, con display digital para monitorear la tensión en tiempo real.

- **Protección regulable para alta y baja tensión**
- **Tiempo de reconexión regulable**
- **Toma y ficha 10A**
- **Display digital**




### PROTECTOR DE TENSIÓN DIGITAL ENCHUFABLE

| | |
|---|---|
| **Modelo** | PVE-10AD |
| **Tensión nominal** | 220 V AC |
| **Frecuencia** | 50/60 Hz* |
| **Corriente nominal** | 10 A |
| **Rango configurable baja tensión** | 150–210 V AC (175 V) |
| **Rango configurable alta tensión** | 230–280 V AC (245 V) |
| **Rango configurable de retardo** | 1–999 segundos (30 s) |

| | |
|---|---|
| **Carga resistiva máxima** | 2200 W / 10 A |
| **Carga inductiva máxima** | 1320 W / 6 A |
| **Visualización** | Display digital |
| **Funciones** | Voltaje y tiempo de reconexion configurables |
| **Reconexión automática** | Sí |
| **Toma y ficha** | 10 A, estándar argentino |

Verifique el tomacorrientes y el enchufe. Si están flojos o en mal estado, se producirá una mala conexión y podrían dañar el protector y el equipo que se desea proteger.
Riesgo de descarga eléctrica. Cualquier reparación o mantenimiento realizado por personal técnico calificado debe hacerse con el protector y el equipo desenchufados.
Para su seguridad. No estabiliza la tensión. No aumenta la tensión baja. No reemplaza las protecciones eléctricas de la instalación. Apto para uso en equipos eléctricos dentro de los límites de carga indicados.
Garantía por 1 año por defectos de fabricación. Conserve la factura de compra.

**Escaneá el QR y contactanos por WhatsApp**
**info@varkaus.com.ar**
**varkaus.com.ar**
**varkaus.arg**