varkaus

PROTECTOR DE TENSIÓN DIGITAL
PARA RIEL DIN

40A / 220V AC / 50 Hz

Protege y monitorea instalaciones monofásicas de hasta 40A.
Protege la carga ante baja/alta tensión y sobrecorriente, con reconexión automática. Display con tensión, corriente y estado. Para montaje en riel DIN dentro de tablero eléctrico.

- **Protección regulable para alta y baja tensión**
- **Protección regulable por sobrecorriente**
- **Bloqueo por sobrecorrientes sucesivas**
- **Tiempo de reconexión regulable**
- **Display digital**



PROTECTOR DE TENSIÓN DIGITAL PARA RIEL DIN

Voltaje máximo de operación	350V
Corriente configurable	1 – 40 A
Rango configurable sobretensión	130V – 300V (240V)
Rango configurable subtensión	80V – 210V (180V)
Rango configurable de retardo de conexión/reposición	1 – 999 s (30 s)
Rango retardo por sobrecorriente	0,1 – 10 s (5 s)

Rango eventos sucesivos por sobrecorriente	1 – 20 / OFF
Carga resistiva máxima admisible	8,8 kW
Carga inductiva máxima admisible	4 kW
Retardo al disparo por sobre/subvoltaje	0,5 segundos
Montaje	2 módulos Riel DIN

No estabiliza ni aumenta la tensión baja. No reemplaza las protecciones de la instalación. Lea el manual antes de usar. Instalación exclusiva por personal técnico calificado y matriculado. El uso o instalación incorrectos pueden causar daños materiales o personales. Garantía por 1 año por defectos de fabricación. Conserve la factura de compra.

Escaneá el QR y contactanos por WhatsApp
info@varkaus.com.ar
varkaus.com.ar
varkaus.arg