

varkaus

LUMINARIA EMERGENCIA RECARGABLE



LUZ
FRÍA



30 LED – 60 LED – 90 LED
150 lm / 300 lm / 450 lm

220–240V

Grado
IP20

Garantía
1 AÑO



Batería de litio
recargable y
reemplazable



Selector de
modo de
luminosidad



Protección
de sobrecarga
y baja tensión



Encendido
automático
y botón
de prueba

Diseñada para brindar iluminación segura
ante cortes de energía, con diseño
compacto y selector de modo para un
control simple y eficiente.

SELECTOR DE MODO

I Baja iluminación / II Alta iluminación



CARGA

PRUEBA

Permite el uso en
modo emergencia o
en modo encendido
permanente,
siempre que la
batería tenga carga.



Baterías de litio
de fácil recambio



Listo para instalar,
montaje sencillo



15.000 hs
DE VIDA ÚTIL

SERIE LUMINARIA EMERGENCIA RECARGABLE

MODELO	POTENCIA	BATERÍA	AUTONOMÍA	TIEMPO CARGA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES
LED-EMER-30LED	1W	Li-ion 1 x 3.7V / 1200mAh	3 hs / 6 hs	24 hs	70 lm - 150 lm	203,1x56,5x29,4 mm
LED-EMER-60LED	2W	Li-ion 1 x 3.7V / 1800mAh	3 hs / 6 hs	24 hs	150 lm - 300 lm	342x55x30 mm
LED-EMER-90LED	3W	Li-ion 1 x 3.7V / 2200mAh	3 hs / 6 hs	24 hs	170 lm - 450 lm	482,2x55,1x29,7 mm



Garantía por 1 año por defectos de
fabricación. Conserve la factura de compra.

Vida útil de 15.000h teniendo en cuenta
condiciones eléctricas estables y un uso
diario promedio estándar.

Escaneá el QR y contactanos
por WhatsApp

info@varkaus.com.ar
varkaus.com.ar

f @ varkaus.org

