

varkaus

SENSOR DE MOVIMIENTO

PARA PARED

PARA TECHO



SM-010

Rango de alcance: 9 m
Ángulo de detección: 120°

10 LUX | 2000 LUX

5 SEG | 1 MIN | 5 MIN | 8 MIN

SM-001 / SM-002

Rango de alcance: 11 m
Ángulo de detección: 180°

SENSIBILIDAD
10 a 2000 LUX

TIEMPO
5 A 420 SEG



SM-003 / SM-004

Rango de alcance: 12 m
Ángulo de detección: 180°

SENSIBILIDAD
3 a 2000 LUX

TIEMPO
8 A 480 SEG



SM-011

Rango de alcance: 8 m
Ángulo de detección: 360°

SENSIBILIDAD
3 a 2000 LUX

TIEMPO
10 A 420 SEG



SM-007

Rango de alcance: 6 m
Ángulo de detección: 360°

SENSIBILIDAD
10 a 2000 LUX

TIEMPO
10 A 420 SEG



Sensibilidad y tiempo de funcionamiento regulables



Enciende la luminaria al detectar movimiento



Garantía
1 AÑO



Frecuencia
50 Hz

SERIE SENSOR DE MOVIMIENTO

MODELO	CARGA MÁX. INCANDESCENTE	CARGA MÁX. LED	GRADO IP	COLOR	MEDIDA	MONTAJE
SM-001	1200 W	300 W	IP44	Blanco	152x88x123 mm	De pared
SM-002	1200 W	300 W	IP44	Negro	152x88x123 mm	De pared
SM-003	1200 W	300 W	IP44	Blanco	86x78x98 mm	De pared
SM-004	1200 W	300 W	IP44	Negro	86x78x98 mm	De pared
SM-007	1200 W	300 W	IP20	Blanco	Ø115x60 mm	De techo
SM-010	1200 W	300 W	IP20	Blanco	80x23x120 mm	De pared
SM-011	1200 W	300 W	IP20	Blanco	Ø76x73x71 mm	De techo



Garantía por 1 año por defectos de fabricación. Conserve la factura de compra.

Escaneá el QR y contactanos por WhatsApp
info@varkaus.com.ar
varkaus.com.ar
f @varkaus.org

